



## Pakkens indhold (PSB30)

- 1 stk. PSB30 til installering med flere enheder
- 2 stk. 32mm A2 skrue til overflademontering
- 2 stk. 18mm A2 skrue til samling af enhed
- 1 stk. 8mm M3 skrue til montering af bagkasse

## Pakkens indhold (Junction Box)

- 1 stk. Junction box til installering med flere enheder
- 2 stk. 32mm A2 skrue til overflademontering
- 2 stk. 18mm A2 skrue til samling af enhed
- 1 stk. 8mm M3 skrue til montering af bag kasse
- 6 meter hvidt skærmet kabel med mini jack og RJ11 stik til knap/mikrofon
- 6 meter sort kabel med mini jack og RJ11 stik til højttaler

## Installation

- Det anbefales at anvende to separate kabler til hhv. terminal 1-2-3 og til terminal 4-5, da et fælles kabel kan give problemer med overhøring mellem mikrofon og højttaler.
- Der skal, grundet mikrofon-signalet, anvendes skærmet kabel ved terminal 1, 2 og 3 - med skærmen forbundet til terminal 3. Terminal 4 og 5 behøver ikke være skærmede, men det kan anbefales at anvende et kabel med par-snoede ledninger.
- Forslag til kabel fra samledåsen og mellem de individuelle PSB30 fra [www.rs-online.com](http://www.rs-online.com): varenr. 226-974. Ved brug af dette kabel til terminal 4 og 5 skal skærm ikke forbindes.

## Bemærkninger

- PSB30 / Junction box har en IP20 klassificering.
- Det maksimalt anbefalede antal enheder er 6.
- Hvis der ved alarmopkald konstateres dæmpning af lyden eller der opstår ekko hos modtageren, kan det anbefales at reducere højttalervolumen.